



#### Kodning af ekstra modtager

- 1/ Ændring til punkt 1 ( Hold reset knappen på modtageren inde). Tænd/sluk fjernes
- 5/ Inden for 10 sek skal der foretages et opkald fra senderen, der skal trykkes på den lille switch på siden af senderen.
- 6/ Hvis kodningen lykkes , tænder Gul, grøn og rød lys ( løbende lys ).  
Modtageren slukkes og tændes igen, og er nu klar til brug.  
Hvis den grønne lyser er der fejl i kodningen.

#### Coding of extra receiver

- 5/ Within ten seconds, a call from the transmitter ( triggering ) shall be made by pressing the small button on the transmitter.
- 6/ If successful, there will be alternating light Yellow, green and red.  
Turn the receiver off and turn it on. Now it is ready fore use.  
If coding fails, there will be green light.